

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ FCI

МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НА ВХОДЕ (А)		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НА ВЫХОДЕ (А)		СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ (КВТ)		ТОРМОЗНОЙ МОДУЛЬ	ДРОССЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
	G	P	G	P	G	P		
FCI-G0.75-4B	3,4	-	2,3	-	0,75	-	Встроен	Нет
FCI-G1.5-4B	5	-	3,7	-	1,5	-		
FCI-G2.2-4B	5,8	-	5,1	-	2,2	-		
FCI-G4.0/P5.5-4B	10,5	15,5	8,8	13	4,0	5,5		
FCI-G5.5-4B	15,5	-	13	-	5,5	-		
FCI-G5.5/P7.5-4B	15,5	20,5	13	17	5,5	7,5		
FCI-G7.5/P11-4B	20,5	26	17	25	7,5	11		
FCI-G11/P15-4BF	26	35	25	32	11	15		
FCI-G15/P18.5-4BF	35	38,5	32	37	15	18,5		
FCI-G18.5/P22-4	38,5	46,5	37	45	18,5	22	Дополнительное оборудование	Дополнительное оборудование
FCI-G22/P30-4	46,5	62	45	60	22	30		
FCI-G30/P37-4	62	76	60	75	30	37		
FCI-G37/P45-4	76	92	75	90	37	45		
FCI-G45/P55-4	92	113	90	110	45	55		
FCI-G55/P75-4	113	157	110	152	55	75		
FCI-G75/P90-4	157	180	152	176	75	90		
FCI-G90/P110-4	180	214	176	210	90	110		
FCI-G110/P132-4	214	256	210	253	110	132		
FCI-G132/P160-4	256	305	253	300	132	160		
FCI-G160/P185-4	305	344	300	340	160	185		
FCI-G185/P200-4	344	383	340	380	185	200		
FCI-G200/P220-4F	383	425	380	420	200	220		
FCI-G220-4F	425		420		220			
FCI-P250-4F		484		480		250		
FCI-G250/P280-4F	484	543	480	540	250	280		
FCI-G280/P315-4F	543	605	540	600	280	315		
FCI-G315/P355-4F	605	683	600	680	315	355		
FCI-G355/P375-4F	683	714	680	710	355	375		
FCI-G375-4F	714		710		375			
FCI-P400-4F		753		750		400		
FCI-G400-4F	753		750		400			
FCI-P500-4F		934		930		500		
FCI-G500-4F	934		930		500			
FCI-G630-4F	1206		1200		630			